



تکلیف کامپیوتری درس فرایندهای تصادفی

(ریاضیات پیشرفته ۲)

توضیحات اولیه:

سیستم با تابع تبدیل زیر را در نظر بگیرید (q اپراتور شیفت زمانی است، یعنی $q^n x(t) = x(t+n)$):

(۱)

$$H(q) = \frac{1 + 0.5q^{-1}}{1 - 1.5q^{-1} + 0.7q^{-2}}$$

$$v(t) = H(q)e(t)$$

در حقیقت $H(q)$ فیلتری فرضی است که قرار است در حالت زیر، سیگنال تصادفی فرضی $e(t)$ به عنوان ورودی به آن اعمال و خروجی $v(t)$ مشاهده و بررسی گردد:

ورودی $e(t)$ یک نویز سفید گوسی با میانگین صفر و واریانس $\gamma = 1$ است. یعنی ورودی دنباله ای از متغیرهای تصادفی مستقل با تابع چگالی احتمال نرمال $N(0,1)$ میباشد.

بر اساس مشخصه فیلتر در رابطه (۱)، ارتباط بین ورودی $e(t)$ (نویز سفید) و خروجی $v(t)$ (نویز رنگی) به شکل زیر نمایش داده می شود:

(۲)

$$v(t) = 1.5v(t-1) - 0.7v(t-2) + e(t) + 0.5e(t-1)$$

راهنمایی: برای شبیه سازی سیگنال $v(t)$ می توانید از رابطه ۲ و یا به سادگی از دستور فیلتر در متلب بر اساس رابطه ۱ استفاده کنید.

طرح مسئله (بررسی ایستایی نویز رنگی):

با توجه به توضیحات فوق، n تابع نمونه از سیگنال $v(t)$ را در محیط متلب ایجاد کنید:

$$v_i(t), i = 1 \dots n$$

حال میانگین سیگنال $v(t)$ را با ۱۰۰ تابع نمونه، ۱۰۰۰۰ تابع نمونه و ۱۰۰۰۰۰۰ تابع نمونه رسم نمایید.

همبستگی هر لحظه دلخواه t_1 از سیگنال تصادفی $v(t)$ با لحظه دلخواه t_2 با استفاده از توابع نمونه، بر اساس رابطه زیر محاسبه می شود:

(۳)

$$E[v(t_1)v(t_2)] = R_v(t_1, t_2) \cong \frac{\sum_{i=1}^n v_i(t_1)v_i(t_2)}{n}$$

علت به کار بردن علامت \cong در رابطه فوق این است که مطابق قانون ضعف اعداد بزرگ، میانگین آماری موجود در سمت راست رابطه (۳)، در صورت بزرگ بودن n ، می‌تواند تقریب خوبی از $R_v(t_1, t_2)$ باشد و در صورت میل کردن n به سمت بینهایت، علامت \cong به تساوی تبدیل می‌شود. در شبیه سازی‌ها تعداد توابع نمونه را به ترتیب ۱۰۰، ۱۰۰۰۰ و ۱۰۰۰۰۰۰ در نظر بگیرید. در اینجا بی‌نهایت سناریو برای انتخاب t_1 و t_2 داریم ولی به دلیل اینکه امکان شبیه سازی برای همه لحظات وجود ندارد، برای t_1 به ترتیب لحظات ۱۰، ۲۰، ۹۰ و برای t_2 به ترتیب لحظات ۱۳، ۲۳، ۹۳ را لحاظ کنید:

(۴)

$$R_v(t, t + \tau) \cong \frac{\sum_{i=1}^n v_i(t)v_i(t + \tau)}{n}$$

$$t = 10, 20, 30, \dots, 90$$

$$\tau = 3$$

$$n = 100, 10^4, 10^6$$

همین کار را برای $\tau = 0$ و $\tau = 5$ تکرار کنید.

چه نتایجی از شبیه سازی‌های فوق در مورد ایستایی سیگنال $v(t)$ می‌گیرید. نتایج را تحلیل و در مورد آن بحث کنید.